**Motori asincroni monofase doppia tensione autofrenanti serie AV - CA**
***Serie AV - CA single phase self brake motors with double voltage***
**AV - CA series moteurs monophasès autofreinants double tension**
***Asynchrone Wechselstrombremsmotoren mit 2 Spannungen Serie AV - CA***

## 2 POLI 3000 rpm - Volt 115 - 230/50

| TIPO *TYPE* | Autofrenante in D.C. *Brake motor in D.C.* | | | | Autofrenante serie S in D.C. *S series safety brake in D.C.* | | | | Autofrenante positivo in D.C. *Positive brake in D.C.* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CF Nm | Cicli/h *Cycles/h* ωO | PB Watt | Peso *Weight* Kg | CF Nm | Cicli/h *Cycles/h* ωO | PB Watt | Peso *Weight* Kg | CF Nm | Cicli/h *Cycles/h* ωO | PB Watt | Peso *Weight* Kg |
| **AV63A** | 4 | 6750 | 20 | 6,0 | 3 | 6750 | 17 | 6,0 | 8,0 | 6750 | 11,5 | 4,6 |
| **AV63B** | 4 | 6750 | 20 | 6,0 | 3 | 6750 | 17 | 6,0 | 8,0 | 6750 | 11,5 | 4,6 |
| **AV63C** | 4 | 5400 | 20 | 6,0 | 3 | 5400 | 17 | 6,0 | 8,0 | 5400 | 11,5 | 4,8 |
| **AV71B** | 4 | 5400 | 20 | 8,0 | 4 | 5400 | 17 | 7,0 | 8,0 | 5400 | 11,5 | 6,4 |
| **AV71C** | 4 | 5300 | 20 | 8,0 | 4 | 5300 | 17 | 8,0 | 8,0 | 5300 | 11,5 | 6,7 |
| **AV80B** | 8 | 5300 | 25 | 13,0 | 9 | 5300 | 34 | 13,0 | 15,0 | 5300 | 16,0 | 11,3 |
| **AV80C** | 8 | 5100 | 25 | 14,0 | 9 | 5100 | 34 | 14,0 | 15,0 | 5100 | 16,0 | 11,9 |
| **AV80D** | 8 | 4900 | 25 | 15,0 | 9 | 4900 | 34 | 15,0 | 15,0 | 4900 | 16,0 | 13,0 |
| **AV90S** | 16 | 4000 | 30 | 18,0 | 10 | 4000 | 34 | 16,0 | 30,0 | 4000 | 16,0 | 13,8 |
| **AV90L** | 16 | 4000 | 30 | 18,0 | 10 | 4000 | 34 | 16,0 | 30,0 | 4000 | 16,0 | 14,3 |
| **AV100BL** | 32 | 2500 | 40 | 31,0 | 12 | 2500 | 40 | 28,0 | 60,0 | 2500 | 21,0 | 24,9 |